ファームウェアのアップデート手順書

対象モデル

DR-SFT4 / DR-SFT4_FRONT / DR-SAB4 / DR-SAB4_FRONT / DR-SAR4 / DR-SAR4_FRONT / DR-SJP4 / DR-SJP4_FRONT

プログラムを最新の状態にすることで、本製品の機能や動作が強化されたり、安定性が向上します。 下記手順にてファームウェアのアップデートを行ってください。



<モバイルビューワーを使用する場合>

1 モバイルビューワーを開き、画面の右下に 表記されている「・・・」をタップします。







| 1514 | e | |
|--------|------|--|
| ÷ | サポート | |
| ファームウェ | | |
| 交通定全管部 | | |
| ユーザーマ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| l | × | |

3 画面下の「ダウンロード」をタップすると「最新のファームウェ アファイルをダウンロードしますか?」と表示されます。アップ デートを開始する場合は「ダウンロード」をタップしてください。

- 4
- ダウンロードが完了したら、本製 品をスマートフォンに Wi-Fi 接続 します。









5 プログラムのアップデートが自動的に始まり「アップデートを 開始します。シャットダウンしないでください。」のアナウンス が流れます。プログラムのアップデートが完了するとシステム は再起動し「常時録画を開始します」のアナウンスが流れます。

※更新中は電源をオフにしたり、microSDカードを本体から取り外したりしな いでください。本製品やmicroSDカードに保存されたデータに重大な損害 を与える恐れがあります。





PC上で microSD カードを開き、アップデートファイルを microSD カードのルートフォルダにコピー してください。

| CR-SE4_v1.00.00 | | | | | | - 0 × | | DR-S=4 (E) | | | | | | - 0 × |
|-----------------|-------------------|-------------|----------|------------|-----------------------------|------------------|---|---------------|----------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------|-------|
| ④ 新規作成 ~ | | ○ 14 並べ粉え ~ | ■ 未示 ~ 🔞 | すべて展開 | | | | ④ 新規作成 ~ 🕌 | 0 6 9 6 | | 表示 ~ ••• | | | |
| < > · ^ | ► DR-S=4_v1.00.00 | | | ~ 0 A | DR-S 国 4_v1.00.00の校開 | | 1 | ← → ~ ↑ ■ | > PC > DR-S | | | ~ C | ,으 DR-S = 4 (E:)の検索 | |
| v + 21v2 7222 | 名前 ^ | 植物 | 圧略サイズ | パスワード保 サイズ | 圧越率 | 更新日時 | | 10 ドキュメント | 名前 | 更新日時 | 10.01 | サイズ | | |
| ニ デスクトップ | DR-S=4_pkg.bin | BIN ファイル | 36,746 | кв 無 | 76.228 KB 52% | 2021/12/21 18:59 | | 2974 | Cont_nec | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| 🖿 ダウンロード | | | | | | | | > DR-SM4 (E:) | 📜 driveinfo | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| ドキュメント | | | | | | | | | 늘 evt_rec | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| ビクチャ | | | | | | | | | manual_rec | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| | | | | | | | | | motion_timelapse_rec | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| | | | | | | | | | arking_rec | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| | 1 | | | | | | | | SETTING | 2021/12/24 14:43 | ファイル フォルダー | | | |
| | | | | | | | | | Sos_rec | 2021/12/24 14:43 | ファイル・フォルダー | | | |
| | | | | | | | | | device.uid | 2021/12/24 14:44 | UID 7711/ | 1 KB | | |
| | | | | | | | | | DR-SE4_pkg.bin | 2021/12/21 18:59 | BIN ファイル | 76,228 KB | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | I 1 | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 解凍されたファイル | | | | | | | | | mi | roSD7- | ードの- | データ | | |

| 解凍されたノアイル

※microSDカードには上記以外のデータは入れないでください。

※コピー中にはmicroSDカードを抜かないでください。破損の原因となります。

microSD カードを本製品の microSD カードスロットに差し込んでください。))))))

電源コードを本体に接続して、車両のアクセサ 8 リー電源をオンにするか、エンジンを始動する ことで本製品の電源をオンにします。 プログラムのアップデートが自動的に始まり 「アッ プデートを開始します。シャットダウンしないで ください。」のアナウンスが流れます。プログラム のアップデートが完了するとシステムは再起動し 「常時録画を開始します」のアナウンスが流れます。

> ※アップデート中、再起動中はお車のアクセサリー電源を 切らないでください。



4 現在のバージョンが確認できます。

