DR-S5-VW アップデートプログラムの手順



アップデートには、「Windows 10」以降のPCまたは「Mas OS X 10.8 Mountain Lion」以降のPCをお使いください。 必ず以下の手順に従ってアップデート作業を行ってください。本製品やmicroSDカードが破損する恐れがございます。



本製品の電源を切り、microSDカードを取り外します。

※電源の切り方、microSDカード取り外しの手順に関しましては本製品ホームページに記載しております。 「microSDカード及び電源の取り扱いについて」をご確認ください。



取り外したmicroSDカードを付属のSDカードアダプターまたはお手持ちのSD カードリーダーを使用してPCに挿入してください。



本製品ホームページよりダウンロードしたデータを解凍し、フォルダ内の 「DR-S5-VW_pkg.bin」「DR-S5-VW_boot.bin」のファイルを挿入し たmicroSDカード内にコピーしてください。

□ DR-55-VW_v10101 × + - □ ×	SDHC Card (F:) × +		- 0
$\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \circ \Box \rightarrow$ DR-SS-WW_v1.01.01 Q.	$\leftarrow \rightarrow \uparrow \circ \Box \rightarrow \text{SDHC Card (F:)} \rightarrow$		SDHC Card (F:)の快索 C
◎ 新規作成 - 🏑 (ジー) 👔 😢 🗊 🏷 並べ覧え - 三 表示 🕕 詳細	● 新規作成 - 从 ① ① ④ ◎ □	↑↓ 並べ替え - □ 表示 - △ 取り出	s 🗊 178
CneDrive - Personal 名前	✓ ■ SDHC Card (F) 名前	更新日時 種類	94X
□ DR-SS-WL_boot.bin BIN 77-17 1,137 KB #	> 🚞 .TWSYS	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
■ プスクトップ	Cont_rec Cont_rec	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
↓ <i>9</i> 0yp−5	🚞 driveinfo	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
RENVA A	evt.rec	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
	manual rec	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
► C277 *	motion_timelapse_rec	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
€1=-ジック *	imotion_timesapse_ imparking_rec	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
E77 *	parking_rec SETTING	2098/01/01 0:00 ファイル フォルダー	
	> 🚞 SETTING 📄 .8WTW	2098/01/01 0:00 BWTW ファイル	1 KB
	DashcamViewer_VW_v1.1.2_351	2021/05/26 17:47 dmg	80,076 KB
	🗋 device.uid	2098/01/01 0:00 UID 77-11/	1 KB
	To setup_vw	2022/07/05 0:02 アプリケーション	6,784 KB
	DR-SS-WW_boot.bin	2024/11/01 10:14 BIN ファイル	1,137 KB
	DR-SS-WW_pkg.bin	2024/11/01 10:14 BIN ファイル	72,441 KB
儒の項目 📃 🗆	14 個の項目		=

解凍されたファイル ※画面はWindowsです。 microSDカードのデータ

※microSDカードには上記以外のデータは入れないでください。
※コピー中にはmicroSDカードを抜かないでください。破損の原因となります。
※本製品をアップデートすることで以前のデータが消えることはございませんが、念のためにPCに動画データのバックアップを取ることを推奨いたします。

データのコピーが完了しましたら、microSDカードをPCから取り外してください。 ※データのコピー中にmicroSDカードを抜かないでください。

本製品にmicroSDカードを挿入し、本製品の電源を入れます。

※microSDカードの挿入、電源の入れ方に関しましては本製品ホームページに記載しております。 「microSDカード及び電源の取り扱いについて」をご確認ください。

6

本製品起動後、「アップデートを開始します。シャットダウンしないでください。」 のアナウンスが流れ、自動的にアップデートが開始されます。約1~2分後に 「正常に更新されました」とアナウンスが流れ、自動的に再起動を開始します。

※アップデート中、再起動中はお車のアクセサリー電源を切らないでください。

7

再起動後、「常時録画を開始します」のアナウンスが流れましたら、 アップデートは完了となります。

アップデートまたは現在のバージョンの確認方法

PC ビューワーとモバイルビューワーで現在お使いのファームウェアのバージョンを確認できます。

■Windowsの場合

1 microSDカードを PC に挿入します。
 2 PC ビューワーを起動します。
 3 左上の「設定」をクリックします。
 4 「ドライブレコーダー情報」をクリックします。
 ↓

⑤ 下記画面が表示され、現在のバージョンが確認できます。

Volkswa	gen					– 🗆 ×	
ファイル・	• 設定 • 3						
前方			× ≠	▲ 後方			
		6					
					/olkswagen		
		デバイス情報		X			
		モデル名	DR-	55-VW			
		ファームウェアバージョン	VI	.00.05	ファーム	ウェアバー	-ジョン
		メモリーカードの容量	14	.91 GB			
		交通安全警告バージョン	21.12.	08.110			
		Local ID		110 Z F			
				OK 常時録画	11 00 50 5	常時衝撃	
00:00:00 / 0			× 48	8EC 2022 02 01	11_33_59_F 11_34_24_F	140.00mb	
					11_35_26_F		
		>)) (□)) (⇒)) ()		REC_2022_02_01_		140.00mb	
	- km/h Y:0000						
	Z : 0000						
NO OF VIII							
DR-20-48						ver 1.1.0.06	l

PC ビューワー画面 (Windows)

■Macの場合

microSDカードを PC に挿入します。
 ② PC ビューワーを起動します。
 ◇
 ③ PC ビューワーの右側中央のフォルダマークをクリックし、挿入したmicroSDカードを選択してください。
 ◇
 ④ 保存されている動画を再生してください。
 ◇

⑤ 再生画面の左下の黒枠内にバージョンが表示され、現在のバージョンを確認できます。



PCビューワー画面 (Mac)

■モバイルビューワーの場合

スマートフォンでモバイルビューワーを起動します。
 ↓
 ② 本製品とスマートフォンを接続します。
 ↓
 ③ 左下のデバイス情報をタップします。
 ↓
 ④ 右の画面が表示され、現在のバージョンが確認できます。

